



позиция	цвет	Свързвания		Дължина mm	Сечение mm <sup>2</sup>
		от	до		
5	ч	A/-X3:1	B/-X1:12	2020	2,5
6	ч	B/-X4:2	B/-X1:12	3720	2,5
7	з	A/-X3:2	B/-X1:9	2020	2,5
8	з	B/-X4:3	B/-X1:9	3720	2,5
9	с	B/-X1:10	Г/-X2:1	1320	0,5
10	ж	B/-X1:11	Г/-X2:2	1320	0,5

Код на цветовете на проводниците
3 – зелен
ч – червен
ж – жълт
с – син

1. Краищата на проводниците, към които ще се монтират крайници се почистват на дължина според присъединителните тръбички на крайниците.
2. Крайниците се спояват към проводниците с ПОКБД БДС 7745-72.
3. Преди обработката на краищата на проводниците отгелните клонове на снопа да се погравят чрез извърляване, а при необходимост и чрез изрязване до посочените размери.
4. Бандажирането на снопа с бандажна лента да става чрез обвиване със застъпване 2mm, когато има повече от един проводник

Отг. отгел	Отг. отгел	Машоб	Маса	Статус на документа
ОТСК	ОТСК			Въведен
Разработчи	Техническа справка	Вид на документа	Наименование, гол. наименование	Ф 04.02.00 ЧС
С. Панталеев	М. Хайлезов	сборен чертеж	Сноп проводници за фарове	Изм. Дата на изд. Език Листв
Одобрил	Г. Станчев			2008-11-25 BG 1/1
ТВ – София				